

RT39 Display-Sender mit Timer

Der Handsender RT39 dient der zeitabhängigen Steuerung von Easywave-Funkempfängern und zum automatischen Betreiben von Rollläden bzw. Markisen.

Der Handsender verfügt über 30 Funkkanäle, über die der Easywave-Code ausgesendet wird. Damit können bis zu 30 Easywave-Funkempfänger einzeln oder gleichzeitig gesteuert werden. Für die gleichzeitige Steuerung können die Funkkanäle in bis zu 9 Gruppen zusammengefasst werden.

Es besteht die Möglichkeit, bis zu 99 Schaltzeiten zu programmieren. Die Programmierung bleibt auch bei Unterbrechung der Spannungsversorgung erhalten.



NEU

RT39E5023-01-01K

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Codierung | Werkscodierung mit Easywave-Telegramm |
| Frequenz | 868,30 MHz |
| Kanäle | 30 |
| Reichweite | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung | 1x 3V-Batterie, CR2032 |
| Betätigungskontrolle | Display |
| Bedienung | siehe Bedienungsanleitung |
| Funktion | abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | 51 x 120 x 13 mm |
| Gewicht | 120 g (inklusive Batterie) |
| Farbe | weiß ähnlich RAL 9003 |

Lieferumfang

- Display-Sender inklusive Batterie
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

| Produktnummern | Beschreibung | Funktion |
|------------------|---|--------------------------------------|
| RT39E5023-01-01K | Display-Sender mit Timer 30-Kanal, weiß | 30x AUF/STOPP/ZU oder 30x EIN/AUS |