

Produktdatenblatt

Art. Nr. 81.020.0020.0

Zeitrelais flare TIME FM15-1 24V

flare TIME FM15-1 24V, Multifunktions-Zeitrelais, 15 Funktionen, Einstellbereich 0,001s..9999h, 1 Zeitwechsler, Fronttafelinbau, 12-24 V AC 50-60Hz /24V DC; B x H x T: 48 x 48 x 66,5 mm



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 81.020.0020.0 |
| EAN | 4049088154843 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|---|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Stecksockel | nein |
| Fernbedienung möglich | nein |
| Nur für Fernbedienung | nein |
| Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit | ja |
| Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit | ja |
| Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel | ja |
| Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel | ja |
| Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Wechsler | 0 |
| Relaisausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert | nein |
| Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Öffner | 0 |
| Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Schließer | 0 |
| Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Wechsler | 0 |
| Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Schließer | 0 |
| Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Wechsler | 1 |
| Halbleiterausgang | nein |
| Funktion ansprechverzögert | ja |
| Funktion einschaltwischend | ja |
| Funktion Stern/Dreieck | ja |
| Funktion rückfallverzögert | ja |
| Funktion ausschaltwischend | ja |
| Funktion Impulsformend | ja |

Technische Daten

| | |
|----------------|----|
| Betätigungsart | DC |
|----------------|----|

| | |
|--|-----------|
| Mit Hilfsspannung | nein |
| Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 6 V |
| Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC | 24 V |
| Nennspannung DC | 24 V |
| Min. einstellbare Zeit | 0,001 sec |
| Max. einstellbare Zeit | 9999 h |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 48 mm |