Weitere Info

	5TT3 194	5TT3 195	5TT3 196	5TT3 400	5TT3 401	5TT3 402	5TT3 403	5TT3 404	5TT3 405	5TT3 406	5TT3 407	5TT3 408	5TT3 410	5TT3 411	5TT3 412
Überspannung	✓	✓	✓	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	--	✓	✓
Unterspannung	--	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	--	--	--
Überwachung von Sicherheits-Lichtgeräten	--	--	--	--	✓	--	--	--	✓	--	--	--	--	--	--
Überwachung medizinisch genutzter Bereiche	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	✓
Überwachung des N-Leiters	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	--	✓
Überwachung von Kurzzeitunterbrechungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	--	--	--	--
1, 2, 3 Phasen gegen N	✓	--	--	✓	✓	✓	✓	--	--	--	✓	--	--	✓	✓
3 Phasen gegen N	--	✓	--	--	--	--	--	✓	✓	✓	--	✓	--	--	--
Asymmetrieerkennung	--	✓	--	--	--	--	--	✓	✓	✓	--	✓	✓	--	✓
N-Leiterüberwachung	--	--	--	--	--	--	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	--	✓
Rückspannungserkennung	--	✓	--	--	--	--	--	✓	✓	✓	--	✓	--	--	✓
Kurzzeit-Ausfallerkennung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	--	--	--	--
Phasen-Ausfallerkennung	--	--	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	--	--	✓
Schaltschwellen:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0,7/0,9 × U_c, fest eingestellt	--	--	--	✓	--	✓	--	✓	--	--	--	--	--	--	--
0,8/0, 85 × U_c, fest eingestellt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	--	--	--	--
0,85/0,95 × U_c, fest eingestellt	--	--	--	--	✓	--	✓	--	✓	--	--	--	--	--	--
0,7 ... 0,95 × U_c, 5 % Hysterese, einstellbar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	--	--	--	--	--
0,7 ... 1,1 × U_c, 4 % Hysterese, einstellbar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	--	--	--
0,9 ... 1,3 × U_c, 4 % Hysterese, einstellbar	✓	✓	--	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	--	--	--
Einstellbare Zeitverzögerung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	--	--	--
Kontakt: 1 Wechsler	--	--	--	✓	✓	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kontakt: 2 Wechsler	✓	✓	--	--	--	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	--	--
Kontakt: 1 Wechsler, 1 Schließer, 1 Öffner	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	✓
Kontakt: 1 Schließer, 1 Öffner	--	--	✓	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kontakt: 2 Schließer, 2 Öffner	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	✓	--