

Alarmsirene SOINT

SG1250

Die Alarmsirene SOINT wird innerhalb Ihres Gebäudes montiert. Sie ist der letzte und der entscheidende Baustein einer vollständigen Alarmkette. Am Anfang steht ein Melder. Er löst aus und übermittelt der Alarmzentrale ein bestimmtes Ereignis. Je nach der Einstellung und dem Zustand (scharf/unscharf) der Zentrale, wird dann der Alarm an die Alarmsirene weitergeleitet. Die Alarmsirene SOINT ist ein akustischer Signalgeber. Hier haben Sie die Wahl zwischen zwei Alarmierungsmodi: Einem 110 dB Alarmton und einem 90 dB Quittierton. Aufgrund des hohen Schalldrucks und der Signalfrequenz werden beide Signale als extrem laut empfunden. Die fernaktivierbare LED der Alarmsirene können Sie als Scharf- und Unscharfanzeige verwenden. Das robuste Kunststoffgehäuse (IP 54) des akustischen Signalgebers ist durch einen Wand- und einen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Die Alarmsirene SOINT wird extern mit 12V Betriebsspannung versorgt.



Produkthighlights:

- 110dB Alarmton
- LED zur Scharf-/Unscharfanzeige
- Sabotageüberwacht

Technische Daten

Schutzart	IP54	Lautstärke	110 dB
Notstromversorgung	nein	Notstromakku	nein
Temperaturbereich	-10 bis +50°C	Sabotageüberwachung	Wand/Deckel
Leuchtyp	LED	Blinkfrequenz	-
Betriebsspannung	12 VDC	Stromaufnahme, StandBy	33 mA
Stromaufnahme, Alarm	300mA	Leistungsaufnahme	3,6W
Abmessungen	155 x 100 x 48		