



5810134



SZM-140 Zentra-Taster Modul mit LED-Namensschild 4/1 EB Edelstahl matt MODESTA

Klingeltastermodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Tasterleiste, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar), taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt und weiße LED-Beleuchtung.

- flächenbündige Montage in MODESTA Rahmen
- flächenbündiges Namensschild
- Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
- langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
- Ruftaster 1-reihig angeordnet
- Ruftaster Zentra, rückseitig verschraubt
- Mikrotaster mit taktile Rückmeldung
- Achtung!

Für den Anschluss an ein Kamera oder Lautsprecher Modul für REN Taster wird ein Ruftaster Anschlussmodul benötigt.

Technische Merkmale

| | |
|--|-----------------------------|
| Systemtechnologie | systemunabhängig |
| Farbe | Edelstahl, Metall gebürstet |
| Abmessungen Frontplatte (B x H x T) | 120 x 120 x 2 mm |
| Abmessungen Namensschild-Einlage (B x H) | 60 x 12 mm |
| Anzahl der Klingeltasten | 4 |
| Materialstärke Edelstahl | 2 mm |
| Betriebsspannung LED | 12 V AC |
| Abmessungen (B x H x T) | 120 x 120 x 30 mm |
| Betriebstemperatur | -20...55 °C |