



S2 4-22W SER 220-240V WH EUR BOX

Produkt-Beschreibung
Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/
Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen
Vorschaltgerät

Eigenschaften:

- Neu konzipiertes Kopfstück mit zwei Aussparungen zum Demontieren mittels des neuen Starters
- Demontage ohne zusätzliches Werkzeug
- Sehr umweltfreundlich, ohne radioaktive und bleihaltige Bauteile (RoHS konform)
- Hohe Zuverlässigkeit für mehr als 10.000 Schaltvorgänge
- Hochwertige Funkenstörung
- Ermöglicht zuverlässigen Zündvorgang

Vorteile

- Schneller Ein- und Ausbau mittels des neuen Starters (ohne zusätzliches Werkzeug)
- Umweltfreundliches Konzept
- Bis zu 25% längere Lebensdauer der Lampe (gegenüber nicht-IEC-konformen Startern)
- Erhöhte Sicherheit durch flammenhemmendes und UV-beständiges Gehäuse

Anwendungen:

- Für konventionelle elektromagnetische Systeme mit TL-D, TL und PL Lampen
- S2 Ecoclick Starter:
 - 110/130V, 4-22W Einzelschaltung
 - 220/240V, 4-22W Reihenschaltung
 - 220/240V, 4-6-8-15-18-22W Einzelschaltung
 - 220/240V, 18W Einzelschaltung
- S10 Ecoclick Starter:
 - 220/240V, 4-65W Einzelschaltung
 - 220/240V, 13W Einzelschaltung (S10 empfohlen)
- Starterwechsel empfohlen bei Lampenaustausch

System:

- Beim Leuchtstofflampenaustausch empfehlen wir gleichzeitigen Starteraustausch

Produktdaten	
Bestellnummer	697509 31
Produktcode	871150069750931
loccod	
Produktname	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR BOX
Bestellbezeichnung	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR BOX/20X10
Verpackungsart	
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	20X10CT
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	200
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500697509
Barcode der Umverpackung (EAN2)	8711500697875
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500697882
12 NC	9283 907 20238
ILCOS-Code	
Nettogewicht pro Stück	7.000 GR
Nachfolgeprodukt	
Systembeschreibung	Tandembetrieb
Gehäusefarbe	
Ausführung	Weiss
Lampenleistung	4-22W
Spannung	220-240V
Primärspannung	70 V



STARTER S2 EUR

