

LXA0161-FA FREMDVERTEILERANSCHLUSSSTUECK . .

## Ausführung

**Produkt-Bezeichnung** Einspeisekasten für Schienenverteilersystem LX

## Schutzart und Schutzklasse

**Schutzart IP** IP00

## Hauptstromkreis

<b>Betriebsfrequenz / Bemessungswert</b>	
• minimal	50 Hz
• maximal	50 Hz
<b>Betriebsspannung / bei AC</b>	
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	690 V
<b>Betriebsstrom</b>	
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	800 A

## Mechanischer Aufbau

<b>Höhe</b>	280 mm
<b>Breite</b>	400 mm
<b>Länge</b>	0,6 m
<b>Befestigungsart</b>	Decke / Wand
<b>Material / der Stromschiene</b>	Aluminium

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:660593>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/BVP:660593/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=BVP:660593](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:660593)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>