

Summenstromwandler 20mm



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Summenstromwandler
Innendurchmesser / des Summenstromwandlers	20 mm
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz
Betriebsspannung / Bemessungswert	
• maximal	720 V
Steuerstromkreis	
Speisespannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	720 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	720 V
Eignung	
Eignung zum Einsatz	für Wechselstromnetze
Produktfunktion	

Produktfunktion / Fehlerspeicherung	Nein
-------------------------------------	------

## Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
---	------------------

## Mechanischer Aufbau

Höhe	32 mm
Breite	46 mm
Tiefe	60 mm

## Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SV8700-0KK>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SV8700-0KK/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5SV8700-0KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SV8700-0KK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

