

Fehlersignalschalter 2Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Fehlersignalschalter
Ausführung des Produkts	anbaubar
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut	Nein
Steuerstromkreis	
Spannungsart / der Steuerspannung	AC/DC
Produktdetails	
Produktenerweiterung	Fehlersignalschalter
<ul style="list-style-type: none"> <li>montierbar</li> </ul>	Leitungsschutzschalter
Anzahl	
Anzahl der Fehlersignalschalter	1
Anzahl der Öffner	2
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	0
Mechanischer Aufbau	
Höhe	110 mm

Breite	9 mm
Tiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	0,5
Nettogewicht	83 g
Betriebsmittelkennzeichen	SF
• gemäß DIN EN 81346-2	

#### allgemeine Produktzulassung

#### Konformitätserklärung



CCC



UL



VDE



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5ST3022-0HG>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5ST3022-0HG/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=5ST3022-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5ST3022-0HG)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



