

Produkttyp-Bezeichnung
Produktbeschreibung

KEY-PLUG W780 iFeatures

Wechselmedium zum Freischalten von iFeatures für SCALANCE W in Access Point und Client Mode und zum einfachen Geräte austausch im Fehlerfall
KEY-PLUG W780, Wechselmedium zum Freischalten von iFeatures für SCALANCE W im Access Point Mode erlaubt einfachen Gerätetausch im Fehlerfall sowie die Aufnahme von Konfigurationsdaten; bzw. Projektierungs- und Anwendungsdaten, Für alle SCALANCE W Geräte mit Plug-Schacht



Eignung zur Verwendung	Freischaltung iFeatures iPCF, iPCF-MC, iREF, iPRP
Eignung zum Einsatz	SCALANCE W780/W770, SCALANCE W740/W730
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung • während Transport 	<p>-40 ... +75 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>
relative Luftfeuchte	
<ul style="list-style-type: none"> • bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal 	95 %
Schutzart IP	IP20
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	24,3 mm
Höhe	17 mm
Tiefe	8,1 mm

Nettogewicht	5 g
Ausführung des Wechselmediums	
<ul style="list-style-type: none"> • C-PLUG • KEY-PLUG 	Nein
	Ja

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Speicherkapazität	256 Mibyte
-------------------	------------

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
<ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: TIA Selection Tool • zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL • zur Webseite: IWLAN • zur Webseite: Industrielle Kommunikation • zur Webseite: Industry Mall • zur Webseite: Information und Download Center • zur Webseite: Bilddatenbank • zur Webseite: CAx-Download-Manager • zur Webseite: Industry Online Support 	<p>http://www.siemens.com/tia-selection-tool</p> <p>http://www.siemens.com/snst</p> <p>http://www.siemens.com/iwlan</p> <p>http://www.siemens.com/simatic-net</p> <p>https://mall.industry.siemens.com</p> <p>http://www.siemens.com/industry/infocenter</p> <p>http://automation.siemens.com/bilddb</p> <p>http://www.siemens.com/cax</p> <p>https://support.industry.siemens.com</p>

letzte Änderung: 09.03.2017