

Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-
Auslöser 3,5...5 A N-Auslöser 65 A Federzuganschluss
Standardschaltvermögen Mehrstückverpackung Packung = 8 Stück

Produkttyp-Bezeichnung	3RV2
-------------------------------	------

Allgemeine technische Daten

Baugröße des Leistungsschalters	S00
--	-----

Hauptstromkreis

einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers	3,5 ... 5 A
---	-------------

Betriebsstrom Bemessungswert	5 A
-------------------------------------	-----

Betriebsstrom	5 A
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC-3 — bei 400 V Bemessungswert 	

Betriebsleistung	1 500 W
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC-3 — bei 400 V Bemessungswert 	

Schutz-/ Überwachungsfunktion

Auslöseklasse	CLASS 10
----------------------	----------

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage	beliebig
-------------------	----------

Befestigungsart	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715
------------------------	--

Anschlüsse/Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Federzuganschluss
<ul style="list-style-type: none"> • für Hauptstromkreis 	

Anordnung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis	oben und unten
---	----------------

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Explosionsschutz	Konformitätserklärung
-----------------------------	------------------	-----------------------



CSA

UL

ATEX

IECEX

EG-Konf.

Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau
---------------------	--------------------

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS



PRS

Marine / Schiffbau	Sonstige
--------------------	----------



RINA



RMRS



DNV-GL
DNVGL.COM/AF

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)



VDE

Sonstige	Railway
----------	---------

[Sonstige](#)

[Schwingen / Schocken](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RV2011-1FA20-Z W97>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2011-1FA20-Z W97>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2011-1FA20-Z W97>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2011-1FA20-Z W97&lang=de

letzte Änderung:

16.09.2017