

SCHLUESSELSCHALTER RONIS, 22MM, RUND, METALL,
SCHLIESSEN-NR. 455, MIT 2 SCHLUESSELN, 3
SCHALTSTELLUNGEN I-O-II, VERRASTEND, SCHALTWINKEL
2X50 GRAD, SCHLUESSELABZUG O, MIT HALTER, MOEGLICHE
SONDERSCHLIESSENGEN: SB30, SB31, 421

Ausführung des Produkts	Einzelgerät rund
Gehäuse	
Anzahl der Befehlsstellen	1
Betätigungsselement	
Ausführung des Betätigungsselement	Schlüsselschalter
Funktionsweise des Betätigungsselement	verrastend
Produkterweiterung optional Leuchtmittel	Nein
Farbe	
• des Betätigungsselement	silber
Material des Betätigungsselement	Metall
Außendurchmesser des Betätigungsselement	28,5 mm
Art der Entriegelung	Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Schaltstellungen	3
Schalterstellung für Schlüsselabzug	O
Schaltwinkel	
• nach rechts	50°
• nach links	50°
Fabrikat des Schlosses	RONIS
Frontring	
Produktbestandteil Frontring	Ja
Ausführung des Frontrings	Standard
Material des Frontrings	Metall
Farbe des Frontrings	silber
Halter	
Material des Halters	Metall
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion	
• NOT-AUS-Funktion	Nein
• NOT-HALT-Funktion	Nein
Schutzart IP	IP67
Schwingfestigkeit	
• gemäß IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g

Schalthäufigkeit maximal	1 000 1/h
mechanische Lebensdauer (Schaltkontakte)	
• typisch	300 000
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	S
• gemäß DIN EN 61346-2	S
• gemäß DIN EN 81346-2	S

Anschlüsse/Klemmen
Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +80 °C

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Befestigungsart
Form der Einbauöffnung
Einbaudurchmesser
Einbauhöhe
Einbaubreite
Einbautiefe

Approbationen/Zertifikate
allgemeine Produktzulassung



CSA



UL



EG-Konf.



ABS



LRS

Schiffbau	sonstiges
Bestätigungen	

Weitere Informationen
Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SB3500-4DL01-Z B01

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SB3500-4DL01-Z B01

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SB3500-4DL01-Z B01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3500-4DL01-Z B01&lang=de

letzte Änderung:

05.04.2017