

Querliegender Hilfsschalter mit Schraubanschluss 2 S
für Leistungsschalter Baugröße S00...S3



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter, frontseitig querliegend
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0, S2, S3
Schutzart IP frontseitig		IP20
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Hilfsstromkreis:		
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzögert schaltend		2
Anzahl der Wechsler der Hilfskontakte unverzögert schaltend		0
Betriebsstrom		
• der Hilfskontakte		

— bei AC-12		
— bei 24 V	A	2,5
— bei 230 V	A	2,5
— maximal	A	10
— bei AC-15		
— bei 24 V	A	2
— bei 230 V	A	0,5
— bei DC-13		
— bei 24 V	A	1
— bei 48 V	A	0,3
— bei 60 V	A	0,15

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Befestigungsart		Steckbefestigung
Breite	mm	45
Höhe	mm	12
Tiefe	mm	17

Anschlüsse/ Klemmen:

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• für Hilfskontakte		
— eindrätig		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
— feindrätig		
— mit Aderendbearbeitung		2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
• bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte		2x (18 ... 14)

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis	CE / UL / CSA / CCC		
allgemeine Produktzulassung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau	
 CCC	 CSA	 UL	 BUREAU VERITAS
	 RMRS		

spezielle
Prüfbescheinigungen
[n](#)

sonstiges

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV1901-1F>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV1901-1F>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1901-1F&lang=de

letzte Änderung:

07.04.2017