



Wechselschalter 20A 1W



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Wechselschalter
Ausführung des Produkts	1 Wechsler
Art des Leuchtmittels	nicht zutreffend
Ausführung der Fassung / für Leuchtmittel	nicht zutreffend
Ausführung der Schaltfunktion	Wechselschalter
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Kurzschlussstromfestigkeit	10 kA
Spannungsart	AC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	sonstige
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom / Bemessungswert	0,06 kA
Verlustleistung	

<b>Verlustleistung [W]</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol</li> </ul>	0,7 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	0,7 W
<b>Hauptstromkreis</b>	
Betriebsspannung / Bemessungswert	230 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	20 A
<b>Erscheinungsbild</b>	
Farbe / der Linse	nicht zutreffend
<b>Produktdetails</b>	
Produktbestandteil / Signallampe	Nein
<b>Produktfunktion</b>	
Produktfunktion / Zwangsöffnung (nach DIN VDE 0113)	Nein
<b>Anzahl</b>	
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	1
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimal</li> <li>— maximal</li> </ul> </li> <li>• bei starrem Leiter <ul style="list-style-type: none"> <li>— minimal</li> <li>— maximal</li> </ul> </li> </ul>	1 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup> 1 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup>
<b>Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> <li>• maximal</li> </ul>	0,8 N·m 1 N·m
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe	90 mm
Tiefe	17,6 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges	
 VDE	 EG-Konf.	<a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis</a>	<a href="#">sonstige</a>	<a href="#">Umweltbestätigung</a>

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE8161>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TE8161/all>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TE8161](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE8161)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

