

SINAMICS/SIMOVERT Bremswiderstand DC 510-620V, 10kW, 40 Ohm



Abbildung ähnlich

Artikelnummer	
Phasenzahl / der Eingangsspannung	Wert fehlt!
Spannungsart / der Eingangsspannung	Wert fehlt!
Eingangsspannung	Wert fehlt! ... Wert fehlt!
aufgenommene Wirkleistung / Bemessungswert	2,5 kW
• maximal	15 kW
Eingangsspannung / des Temperaturschalters / bei AC / maximal	Wert fehlt!
elektrischer Widerstand / des Bremswiderstands	40 Ω
Breite	145 mm
Höhe	360 mm
Tiefe	540 mm
Nettogewicht	12 kg

### Weitere Informationen

#### Information und Download Center

[https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order\\_form.aspx](https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx)

#### Technische Dokumentation

<http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/motion-control/support/technische-dokumentation/Seiten/technische-dokumentation.aspx>

**Industry Mall**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catag/Product/6SE7021-6ES87-2DC0/all>

**Industry Online Support**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6SE7021-6ES87-2DC0/all>