

SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 3 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC gemäß UL



Abbildung ähnlich

Ausführung

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung | SITOR-Zylindersicherungseinsatz |
| Ausführung des Produkts | DC gemäß UL |

Allgemeine technische Daten

| | |
|--|----------|
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | aR |
| Größe des Sicherungseinsatzes | 10x38 mm |
| Versorgungsspannung / bei DC | 700 V |

Verlustleistung

| | |
|---|-------|
| Verlustleistung [W] | 1,2 W |
| Verlustleistung [W] | 1,2 W |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | |

Hauptstromkreis

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 600 V |
| Betriebsstrom / Nennwert | 3 A |

Produktdetails

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbestandteil / Schlagmelder | Nein |
| Einbaulage | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Nettogewicht | 5 g |
| Betriebsmittelkennzeichen | |
| • gemäß DIN EN 61346-2 | F |
| • gemäß DIN EN 81346-2 | F |

allgemeine Produktzulassung



[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3NC1003>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NC1003/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3NC1003

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

