

SINAMICS Bremswiderstand Eingang: DC 600V Ausgang:
125kW/15S 100kW/20S 4,4 Ohm



Abbildung ähnlich

Artikelnummer	
Phasenzahl / der Eingangsspannung	Wert fehlt!
Spannungsart / der Eingangsspannung	Wert fehlt!
Eingangsspannung	Wert fehlt! ... Wert fehlt!
aufgenommene Wirkleistung / Bemessungswert	25 kW
• maximal	125 kW
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Leistungsleitung	Schraubbolzen M10
Ausführung des Temperaturschalters	Öffner
Eingangsspannung / des Temperaturschalters / bei AC / maximal	Wert fehlt!
Eingangsstrom / des Temperaturschalters / bei AC / maximal	2,5 A
Schutzart IP	IP20
elektrischer Widerstand / des Bremswiderstands	4,4 Ω
Breite	740 mm
Höhe	605 mm
Tiefe	485 mm
Nettogewicht	50 kg

Weitere Informationen

Information und Download Center

https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx

Technische Dokumentation

<http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/motion-control/support/technische-dokumentation/Seiten/technische-dokumentation.aspx>

Industry Mall

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catag/Product/6SL3000-1BE31-3AA0/all>

Industry Online Support

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6SL3000-1BE31-3AA0/all>