

Anschlusselement, für den AS-i M12-Stecker, zum Hinausführen der freien Ein-/Ausgänge, über M12-Buchse, für AS-i Gehäuse, Metall, mit 4-6 Befehlsstellen, M25,

<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Anschlusselement
----------------------------	------------------

### Allgemeine technische Daten

<b>Schutzart IP</b>	IP67
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>	X X

### Anschlüsse/Klemmen

<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Hilfs- und Steuerstromkreis</li> </ul>	Buchse

### Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> </ul>	-25 ... +70 °C

### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

<b>Befestigungsart</b>	Direktanbau
------------------------	-------------

### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	sonstiges



[sonstig](#)



[Bestätigungen](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SF5900-2CF>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SF5900-2CF>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SF5900-2CF>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SF5900-2CF&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SF5900-2CF&lang=de)

letzte Änderung:

13.04.2017