

S7-300 FRONTSTECKER 40 TO DB25F 3M,  
Kabel mit Frontstecker fuer SIMATIC S7-300 40pol. (6ES7392-  
1AM00-0AA0) auf 25pol. D-SUB Buchse fuer ET200M; 0,50 mm2  
Laenge = 3m

Zielsystem	SIMATIC S7-300 PCS7 MTA
Produkttyp-Bezeichnung	MTA
Produkt-Bezeichnung	Konfektionierter Frontstecker MTA

### Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Leitungslänge	3 m
Ausführung der Leitung	Rundleitung
Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung	PVC
Farbe / des Kabelmantels	schwarz
Außendurchmesser / des Kabelmantels	10,6 mm; des Seilverbundes
Leiterquerschnitt / Nennwert	0,5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kanäle	40
Polzahl	40; des Frontsteckers

### Betriebsdaten

Betriebsspannung / bei DC	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennwert</li> <li>• maximal</li> </ul>	24 V 30 V
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Lagerung</li> <li>• während Betrieb</li> </ul>	-30 ... +70 °C 0 ... 60 °C

### Allgemeine Daten

Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Eignung zum Zusammenwirken	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eingangskarte SPS</li> <li>• Ausgangskarte SPS</li> </ul>	Nein Ja
Eignung zur Verwendung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• digitale Signalübertragung</li> <li>• analoge Signalübertragung</li> </ul>	Ja Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• feldseitig</li> <li>• am Gehäuse</li> </ul>	Steckerleiste Schraubanschluss
Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 81346-2	W
Nettogewicht	0,921 kg